

# **Akku-Freischneider** UR101CZ

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min<sup>-1</sup>

Leistungsstarker Akku-Freischneider mit ergonomischem Rundhandgriff kompatibel mit rückentragbarem Akku

Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze. Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs. Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen. Mit Kombi-Schutzhaube.





#### **Technische Details**

Akkuspannung Max. Ausgangsleistung Leerlaufdrehzahl

Schnittbreite Spindelgewinde Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

Schalldruckpegel (L<sub>DA</sub>) K-Wert Geräusch Vibration K-Wert Vibration Gewicht inkl. Akku

Produktabmessung (L x B x H)

Länge des Netzkabels Bürstenloser Motor

36 V 1000 W

0 - 4600 / 5500 /

7000 min<sup>-1</sup>

305 / 430 mm M10 x 1,25 LH 91,8 dB(A)

80 dB(A) 1.0 dB(A)  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> 5,2 kg

1760 x 628 x 550 mm

 $0.7 \, \text{m}$ 

### **Spezifikationen**

- Niedriger Geräuschpegel
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Elektronischer Überlastschutz
- Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab. wenn der Akku fast leer ist.



EAN 0088381893671

Link zur Produktseite - www.makita.de





## **Weitere Informationen**

### Mitgeliefertes Zubehör

198383-1

Messerkopf Kunststoff

783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm

123556-7

2-Fadenkopf Tap&Go



782238-6

Steckschlüssel



Zubehörbeutel



Schlagmesser 2-Zahn





### nesser 2-Zahn

### Optionales Zubehör

191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go

191M75-9

Scherenaufsatz

199378-7

Hosenträgergurt Makita ProX

D-66042

Dickichtmesser

E-01806

Mähfaden Four-Leaf

E-01834

Mähfaden Four-Leaf



191E43-4

Erweiterungsgurt Sense



1

198383-1

Messerkopf Kunststoff



D-66014

4-Zahn-Schlagmesser



D-66064

Schlagmesser 2-Zahn



E-01828

Mähfaden Four-Leaf







**Bedienungsanleitung** 



**Explosionszeichnung** 

