

Akku-Erdbohrer

DG001G

XGT • 40V max. • 200 mm •
0-1.500 min⁻¹

**Zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und
150 mm Ø in Leimboden**

Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten. Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 mi⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min⁻¹ für schweren Leimboden. Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und Doppel-LED.



Technische Details

Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s ²
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1350 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (2. Gang / 1. Gang)	55 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktgewicht	8,7 kg
Gewicht inkl. Akku	7,2 - 8,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	842 x 605 x 199 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Sanftanlauf
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191P11-3

Griff-Set



E-07294

Erdbohrer Ø 100 mm



E-07303

Erdbohrer Ø 150 mm



E-07319

Erdbohrer Ø 200 mm



E-07325

Verlängerung für Erdbohrer



E-07331

Stift für Erdbohrer



E-07630

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 100



E-07646

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 150



E-07652

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 200



E-13611

Erdbohrer Ø 50 mm



E-13627

Erdbohrer Ø 60 mm



E-13633

Erdbohrer Ø 80 mm



E-13649

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 50 mm



E-13655

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 60 mm



E-13661

Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 80 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

