



Fotos



Belege



Visitenkarten



Tickets



Dokumente

Der sensorgesteuerte Fotoscanner ePhoto Z300 scannt **Fotos** und **Dokumente** ... einfach easy!

Scannt automatisch und ohne Tastendruck, Fotos und Dokumente, in nur wenigen Sekunden. Einfach das Foto oder Dokument in den Vorlageneinzug einlegen. Formateinstellungen sind nicht notwendig. Das gescannte Foto wird automatisch auf die Originalgröße zugeschnitten. Die mitgelieferte neue Bildbearbeitungssoftware Plustek ePhoto ermöglicht schnelle und komfortable Bildbearbeitung und einfaches Hochladen und Teilen in Soziale Netzwerke.



Home



Shop



Office





Company



Key Features:

- sensorgesteuerter Foto- und Dokumentenscanner
- scannt automatisch ohne Tastendruck
- Fotos in nur 2 Sekunden
- A4 Dokumente in nur 5 Sekunden
- automatischer Zuschnitt des gescannten Fotos
- Bildbearbeitungssoftware Plustek ePhoto inklusive



Hardware Mindestanforderungen

Windows PC

2.0 GHz Prozessor
 4 GB RAM Arbeitsspeicher
 10 GB MB freier Festplatten Speicher
 CD-ROM / DVD Laufwerk oder Internetverbindung
 USB Anschluss

Mac

2 GHz Prozessor (INTEL-basiert, kein PowerPC)
 4 GB RAM Arbeitsspeicher
 10 GB MB freier Festplatten Speicher
 CD-ROM / DVD Laufwerk oder Internetverbindung
 USB Anschluss

Spezifikationen

Bildsensor	CCD
Auflösung (optisch)	300 dpi / 600 dpi
Scanverfahren (Farbtiefe)	Input 48-bit; Output 24-bit
Scangeschwindigkeit	10 x 15 cm Fotoformat ca. 2 Sekunden, A4 Dokument ca. 5 Sekunden
Scanbereich (B x L)	Min. 2,54 x 2,54 cm, Max. 21,59 x 29,71 cm
Vorlagendicke	Max. 0,76 mm
Tagesvolumen (Seiten)	500
Stromversorgung	24 V / 0,75 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht	1,48 kg
Maße (B x T x H)	289,9 x 160,6 x 158 mm
Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 10 / 11 Mac OS X 10.15.x-14.x oder höher ^[1]

mitgelieferte Software



^[1] Die Kompatibilität kann je nach Softwareversion variieren. Bitte informieren Sie sich auf der Plustek Webseite über die Betriebssystemkompatibilität.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie die Plustek Webseite für aktuelle Support Informationen.