

# Akku-Kettensäge

## DUC307ZX2

18V • 30 cm • 7,7 m/s

**Kompakte und leichte Akku-Kettensäge mit einer Schwertlänge von 30 cm**

Die Akku-Kettensäge läuft mit einem 18 V-Akku und erreicht eine max. Ausgangsleistung von 610 W. Damit wird eine Kettengeschwindigkeit von 7,7 m/s erreicht, auch durch ein Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus. Komfort bietet die Kettensäge durch eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen und das werkzeuglose Wechseln und Spannen der Sägekette.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	610 W
Tank Kettenöl	0,15 L
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Schienenlänge	30 cm / 12"
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	46
Schienenlänge	300 (12") mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,4 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Niedriger Geräuschpegel und keine Emissionen für den Anwenderkomfort
- Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus

**EAN 0088381769617**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191G15-1**

Sternschiene 30cm 90PX



**191H01-8**

Sägekette 90PX 30cm



**199897-3**

Sägekettenöl 100 ml



**413G23-5**

Sägekettenschutz



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

