MAXIFY GX6150

KLEINE ENTSCHEIDUNG – MAXIMALE AUSWIRKUNG

Der MAXIFY GX6150 ist ein neuer MegaTank Drucker für kleine Unternehmen, der Nachfolger vom MAXIFY GX6050. Im Sortiment von Canon ist er unter dem MAXIFY GX7150 angesiedelt, der zur selben Zeit auf den Markt kommt.

Funktion

High Page Yield

Standard:
6.000 Seiten, Schwarztintenflasche
14.000 Seiten, Farbtintenflaschen

ECO
Economy mode

Sparsam-Modus:
9.000 Seiten, Schwarztintenflasche
21.000 Seiten, Farbtintenflaschen

Connectivity

LAN + WLAN

Verbindungsoptionen

Fast Printing

Hohe Druckgeschwindigkeiten

LCD
6.9 cm / 2.7" Touch

50
50-sheet ADF

Dokumenteneinzug für 50 Blatt

100
250
Plain Paper Capacity

2 Papierzuführungen:
250 Blatt Kassette
100 Blatt hintere Zufuhr

Canon

Niedrige Kosten, die auch niedrig bleiben

Mit diesen enormen Seitenreichweiten bleiben die Kosten niedrig: bis zu 14.000[1] Seiten mit einem Set von Farbtintenflaschen oder 6.000[1] Seiten mit einer Schwarztintenflasche. Der Sparsam-Modus macht den Drucker noch sparsamer.[2]

Dauerhafte Dokumente – im Eiltempo

Herausragende Geschäftsdokumente mit kräftigen Farben und scharfen Details – selbst bei feinen Elementen wie Barcodes und QR-Codes – termingerecht drucken: 24/15,5 ISO-Seiten/Min.(SW/Farbe).[3] Einfache Verwaltung des Dokumentenworkflows dank Geschäftsfunktionen.

Kompakt, aber leistungsstark

Dank 50-Blatt-ADF, aufstellbarem 6,9 cm Touchscreen und bis zu 350 Blatt Papiervorrat sind auch enge Termine kein Problem. Diverse Druckmedien – sogar Banner bis 1,2 m Länge – können verarbeitet werden.

Maximierte Effizienz

Mit energieeffizientem Inkjet-Druck, der ergiebige Tintenflaschen nutzt, sowie der Funktion zum schnellen Scannen an Netzwerkordner, E-Mail-Adressen oder USB-Sticks. Die vom Benutzer austauschbare Wartungskassette reduziert Ausfallzeiten.

Vielseitige Anschlüsse

Zum Drucken, Kopieren und Scannen sowie für die Cloud-Konnektivität steht die Canon PRINT App zur Verfügung. Kompatibilität mit Apple AirPrint (iOS) und Mopria® (Android). Mit Ehternet-Verbindung sowie Dual Band WLAN-Unterstützung.

AUSWAHL PRODUKT-SORTIMENT

MAXIFY GX6150

MAXIFY GX7150

[1] Die Seitenreichweite der Tintenflaschen, die für die Ersteinrichtung verwendet werden, ist geringer als die des Ersatzes, da eine bestimmte Tintenmenge verbraucht wird, um während des Einrichtens die Schläuche und den Druckkopf zu füllen. Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24.712 Farbvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
Die Seitenreichweiten von Schwarz und Farbe sind nicht kombinierbar.
Die tatsächliche Seitenreichweite kann abhängig vom gedruckten Inhalt und anderen Faktoren erheblich abweichen.

* Auf der Canon Webseite gibt es alle Einzelheiten.

TECHNISCHE DATEN

MAXIFY GX6150

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern	MAXIFY GX6150
Funktionen	WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen & Cloud
Verfügbar mit Tintenabonnement	Spezifische Fußnote hinzufügen.

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung	Bis zu 600 x 1.200 dpi[1]
Druckränder (Min.)	Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
Drucktechnologie	1 Druckkopf Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 24,0 ISO-Seiten pro Minute[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 15,5 ISO-Seiten pro Minute[2]
Druck der ersten Seite	Schwarzweiß: 5,5 Sek. (aus Bereitschaft)[3] Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft)[3]
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, Letter – Normalpapier (64 g/m^2), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper (SAT213))

VERBRAUCHSMATERIAL UND REICHWEITE

Standard-Tintenflaschen	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y
Wartungskassette	MC-G01 (vom Benutzer austauschbar)
Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments[4] Schwarzweiß: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus 9.000 Seiten)[5] Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus 21.000 Seiten)[5] * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten	Normalpapier (64 g/m^2 – 105 g/m^2) Red Label Superior 80 g/m^2 (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m^2 (SAT213) Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matte Photo Paper (MP-101), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N), Umschläge, Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Restickable Photo Paper (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101), Double sided Matte Paper (MP-101D),
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) ADF: A4, A5, LTR: 50 Blatt, LGL: 10 Blatt
Papiergröße	Einzug hinten: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat 127 x 127 mm, Umschläge (DL, COM10), individuelle Formate (Breite 89 – 216 mm, Länge 127 – 1.200 mm) Kassette: A4, LTR, A5, B5 ADF: A4, A5, LTR, LGL
Papiergewicht	Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 g/m^2 - 105 g/m^2 oder unterstütztes Canon Fotopapier Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 265 g/m^2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) Kassette: Normalpapier, Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper (SAT213): 64 g/m^2 – 105 g/m^2

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp	Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)
Scangeschwindigkeit	Einseitig. 16,9 ISO-Seiten/Min. Farbe[6] Einseitig. 22,2 ISO-Seiten/Min. S/W[7]
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 1.200 dpi[8]
Zeilen-Scangeschwindigkeit	Farbe: 1,4 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,4 ms/Zeile (300 dpi)[9]
Farbtiefe (Intern/Extern)	Farbe: RGB jeweils 8 Bit Graustufen: 8 Bit
Maximale Scanfläche	Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit	sFCOT/Simplex (Farbe): ca. 12 Sek.[10] sESAT/Simplex (Farbe): ca. 12,7 ISO-Seiten/Min.[10] ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 12,2 ISO-Seiten/Min.[10] ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 22,2 ISO-Seiten/Min.[10]
Kopierqualität	3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)
Intensitätsanpassung	9 Stufen (automatische Anpassung verfügbar, Automatische Belichtung Kopie)
Mehrfach-Kopie	99 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, manuelle beidseitige Kopie mit ADF, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie
Verkleinerung/ Vergrößerung	25 – 400 % Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display	6,9cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)
Displaysprachen	33 Sprachen: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch

VERBINDUNGSOPTIONEN

LAN	Kommunikationsprotokoll: SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2/1.1/1.0 Unterstützte Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Mbit/s / 100 Mbit/s (automatische Umschaltung) Sicherheit: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
WLAN	Kommunikationsprotokoll: SNMP/ HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2/1.1/1.0 Unterstützte Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/ IEEE802.11ac[11] Frequenzbandbreite: 2,4 GHz Reichweite: Innenraum 50 m ※Abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen Sicherheit: WPA-PSK(AES) WPA2-PSK (AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) verfügbar
Schnittstellen	USB Hi-Speed (Typ B)
Apps für Mobilgeräte	Canon PRINT App[12] Easy-PhotoPrint Editor App[13]
Drucker-Features	Cloud Link (Druckverbindung)[14] Canon Print Service Plugin (Android)[15] Apple AirPrint Wi-Fi Direct Mopria (Android)[16]
Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung	Amazon Alexa™[17]

SOFTWARE

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Betriebssystem garantiert werden. Druckertreiber und IJ Printer Assistant Tool unterstützen die folgenden Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 und Windows Server 2025. Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel Mac: macOS Big Sur 11.7.6 – macOS Sequoia 15 Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS[18]
Minimum Systemanforderungen	Windows: mindestens 1,5 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Software im Lieferumfang	Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)[19] Easy-Layout Editor (als Download verfügbar) Wi-Fi Connection Assistant (als Download verfügbar) Quick Utility Toolbox (als Download verfügbar) PosterArtist Lite (nur Windows – als Download verfügbar)

Canon

TECHNISCHE DATEN

MAXIFY GX6150

ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 11,6 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 399 x 410 x 254 mm (bei eingezogenen Fächern) Ca. 399 x 645 x 327 mm (bei ausgefahrenen Fächern)
Geräuschentwicklung	Ca. 49,0 dB (A)[20]
Empfohlene Betriebsumgebung	5-35 °C, 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	Bis zu 45.000 Seiten
Stromverbrauch	Kopierbetrieb: ca. 20 W[21] Ausgeschaltet: ca. 0,05 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus*: 5 Minuten 2 Sekunden * Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (gemäß ErP Lot 26 Bestimmungen)
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)	0,157 kWh[22]

Fußnoten:

[1] Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/600 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

[3] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die FPOT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 17629.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

[4] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

[5] Der Sparsam-Modus reduziert den Tintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können bis zu 50% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.

[6] Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.

[7] Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.

[8] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
* Die optische Scanauflösung ist nur mit dem TWAIN-Treiber verfügbar.

[9] Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt

[10] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

[11] Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit kabelloser 802.11b/g/n Fähigkeit, die bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.

[12] Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Mobilgeräten mit iOS 16 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a/ac kompatiblem WLAN befinden wie der Drucker.

[13] Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.9.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iOS und iPadOS-Geräten mit iOS 15 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich.

[14] Eine Internetverbindung ist erforderlich. Der Zugang ist über das Bedienfeld oder die Canon PRINT App möglich. Die Canon PRINT App ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich. Kompatibel mit iOS, iPadOS-Mobilgeräten mit iOS 16 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 7 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a/ac kompatiblem WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.

[15] Canon Print Service ist ein Plug-in, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten ab Android 7 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.

[16] Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.

[17] Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeit(en) oder Applet(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.

[18] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.

[19] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung. Die Easy-PhotoPrint Editor-Software v1.9.0 ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 11 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13 oder höher. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung.

[20] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.

[21] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

[22] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2025

KLEINE ENTSCHEIDUNG – MAXIMALE AUSWIRKUNG

MAXIFY GX6150

Der MAXIFY GX6150 ist ein neuer MegaTank Drucker für kleine Unternehmen, der Nachfolger vom MAXIFY GX6050. Im Sortiment von Canon ist er unter dem MAXIFY GX7150 angesiedelt, der zur selben Zeit auf den Markt kommt.

Verkaufsstart: April 2025

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)

Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
MAXIFY GX6150 EUR	6882C006AA	4549292240375

Verbrauchsmaterial

Produktname	Mercury Code	EAN Code
GI-56BK Tintenflasche Schwarz	4412C001	4549292169034
GI-56C Tintenflasche Cyan	4430C001	4549292169058
GI-56M Tintenflasche Magenta	4431C001	4549292169072
GI-56Y Tintenflasche Gelb	4432C001	4549292169096
Wartungskassette		
MC-G01	4628C001AA	4549292173710

KLEINE ENTSCHEIDUNG – MAXIMALE AUSWIRKUNG

MAXIFY GX6150

Der MAXIFY GX6150 ist ein neuer MegaTank Drucker für kleine Unternehmen, der Nachfolger vom MAXIFY GX6050. Im Sortiment von Canon ist er unter dem MAXIFY GX7150 angesiedelt, der zur selben Zeit auf den Markt kommt.

Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
MAXIFY GX6150 EUR	6882C006AA	Einzelverp-ackung	1	410	399	254	17	11,6
		Palette (oben)	12	1.130	990	1.130	183,85	12,879
		Palette (unten)	24	1.200	1.000	2.200	368,8	12,879

Canon

KLEINE ENTSCHEIDUNG – MAXIMALE AUSWIRKUNG

MAXIFY GX6150

Der MAXIFY GX6150 ist ein neuer MegaTank Drucker für kleine Unternehmen, der Nachfolger vom MAXIFY GX6050. Im Sortiment von Canon ist er unter dem MAXIFY GX7150 angesiedelt, der zur selben Zeit auf den Markt kommt.

Lieferumfang

MAXIFY GX6150

- Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintentanks
- 4 Tintenflaschen mit hoher Füllmenge (1 x Schwarz und je 1 x C/M/Y)
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen





Canon