

Aktivbox-Set 50+ IR

8705000022 - weiß

8705000023 - schwarz

Das ideale Aktivboxen-Set für Unterrichtsräume – jetzt auch mit Infrarot-Fernbedienung

Das Aktivboxen-Set besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher.

Im Lieferumfang enthalten ist jetzt auch eine Infrarot-Fernbedienung mit der sich die Lautstärke- und die Klangregelung (Bässe/Höhen) im Raum fernsteuern lässt.

Als Eingänge stehen eine 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse, sowie ein symmetrischer Eingang aus-geführt als Euroblock zur Verfügung.

Zusätzlich verfügt die Aktivbox 50+ IR über eine RS232 Schnittstelle zur einfachen Integration in Mediensteuerungen.

Möglich ist jetzt auch die Steuerung über ein optionales Wandpanel welches über die RJ45 Buchse angeschlossen wird (lieferbar ab Sommer 2010).

Die aktive Box verfügt über eine pegelabhängige Auto-Off-Funktion, deren Schwellwert über die RS232 Schnittstelle programmiert werden kann.

Im Lieferumfang befinden sich ein Netzkabel, sowie ein 3 m langes Lautsprecherkabel zur Verbindung des aktiven mit dem passiven Lautsprecher.



Technische Daten

Ausgangsleistung	2 x 30 W RMS / 50 Watt Musik
Bestückung	2 Wege Bassreflexbox, 5,25" Tieftöner, 1" Hochtöner
Frequenzgang	45 Hz – 20 KHz
Eingänge	Stereo Klinke 3,5 mm Buchse, 1 x symmetrisch (Euroblock) Stereo
Klangregelung	Lautstärke, Höhen, Tiefen
Stromversorgung	230 VAC / 50 Hz
Abmessungen	238 x 181 x 170 mm (H x B x T)
Gewicht	2,9 kg (Aktivbox), 1,75 kg (Zusatzbox)
Lieferumfang	Wandhalterungen, Netzkabel, Lautsprecherkabel (3 m), IR-Fernbedienung