

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set 3x IP20



Technische Daten

Artikelnummer:	1507070	Farbe:	weiß
EAN:	4007123674176	Verpackung:	Im Verkaufskarton
VPE:	1	Produktgewicht (ohne Verpackung):	0,21 kg
Anzahl der Batterien:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	5,1 cm
Batterie Bauart:	CR 2032	Produktbreite (ohne Verpackung):	14,8 cm
Batterie Technologie:	Lithium	Produkthöhe (ohne Verpackung):	10 cm
Funkfrequenz:	433 MHz	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	0,27 kg
Funkreichweite:	25 m	Produktlänge (inkl. Verpackung):	5,5 cm
Max. Strombelastbarkeit:	10 A	Produktbreite (inkl. Verpackung):	15 cm
Schutzart (IP):	IP20	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	9,5 cm

Produkttexte

- * 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- * Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- * Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- * Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- * Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- * 3-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- * Schaltleistung 2.300 W.
- * Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- * Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- * Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

Lieferumfang

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set, 1 x Handsender, 1 x Batterie Typ CR2032