



Das 4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Zuhause

MFC-J1010DW



DRUCKER KOPIERER SCANNER FAX

4-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN

Vielfältige Funktionen, eine nutzerfreundliche Bedienung und die hochwertige Verarbeitung machen das Brother MFC-J1010DW zum idealen Multifunktionsgerät für Ihr Zuhause. Drucken, kopieren, scannen und faxen – alle Funktionen in einem kompakten Gerät.

MFC-J1010DW



Highlights:

- Bis zu 17 Seiten/Min.¹ in S/W und 9,5 Seiten/Min.¹ in Farbe
- Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
- Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Geschlossene 150 Blatt Papierkassette
- 4,5 cm LC-Farbdisplay
- USB 2.0 Hi-Speed und 802.11b/g/n (WLAN)
- Automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)
- Drucken vom Smartphone und Tablet über die kostenlose App Brother Mobile Connect

Kompakt und zuverlässig

Das MFC-J1010DW bietet viele Funktionen auf kleinem Raum. Drucken, scannen, kopieren und faxen Sie mit einem kompakten Gerät. Mit Abmessungen von 400mm x 172mm x 343mm (B x H x T) fügt sich das MFC-J1010DW auch in kleinen Räumlichkeiten nahtlos ein.

Immer verbunden

Dank der integrierten WLAN-Schnittstelle sind Sie immer verbunden und können schnell und bequem Ihre Druckaufträge starten. Über die kostenlose App Brother Mobile Connect drucken Sie nicht nur von Ihrem Smartphone oder Tablet, sondern greifen auch von unterwegs auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen zu, z. B. gescannte Dokumente oder die aktuellen Tintenfüllstände.

Einfaches Multitasking

Ob automatisch beidseitig drucken oder schnelles Einscannen von Dokumenten über den 20 Blatt automatischen Vorlageneinzug, das MFC-J1010DW bietet eine Vielzahl an nützlichen Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Über die kostenlose App Brother Mobile Connect bestellen Sie sogar bequem die passenden Tintenpatronen für Ihr Gerät, direkt zu sich nach Hause nach.

Allgemein

Technologie

Piezo-Tintenstrahl

Speicher

128MB

Ein-Ausschalter

Ja (auf dem Bedienfeld)

Display

4,5 cm LC-Farbdisplay sowie Tastenfeld

Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

WLAN-Schnittstelle

IEEE 802.11b/g/n

Tintenstandsanzeige

Der Tintenfüllstand kann einfach über das Farbdisplay abgelesen werden

Farbdrucker

Druckgeschwindigkeit¹

Bis zu 17 Seiten/Min. S/W und 9,5 Seiten/Min. in Farbe

FPOT (First print out time)²

Erste Seite S/W in 6 Sek.
Erste Seite Farbe in 9,5 Sek.

Druckgeschwindigkeit (Entwurfsmodus)

Bis zu 30 Seiten/Min. S/W und 12 Seiten/Min. in Farbe

Aufwärmzeit

0 Sekunden

Auflösung³

Bis zu 6.000 x 1.200 dpi

Druckertreiber-Funktionen

N-auf-1 Druck⁴

2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf eine A4-Seite verkleinern

Randloser Fotodruck

Verfügbar für die Formate DIN A4, LTR, DIN A6, Foto (10x15), Karteikarte, Foto-L, Foto-2L

Poster-Druck

1 A4-Seite auf 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern

Broschürendruck

Zum Drucken von DIN A4-Dokumenten als DIN A5-Broschüre mit dem automatischen oder manuellen Duplexdruck

Automatischer Duplexdruck

Automatischer beidseitiger Druck bis zu DIN A4

Betriebssysteme

Windows⁵

Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP
Windows Server
2019, 2016, 2012,
2012R2, 2008 & 2008R2

Macintosh⁵

OS X 10.14.6, 10.15.x, 11

Linux⁵

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Papiermanagement und Druckmedien

Papierzufuhr⁶

Papierkassette: 150 Blatt
Automatischer Vorlageneinzug (ADF): 20 Blatt

Papierablage⁶

Face Up – 50 Blatt

Medienarten

Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier (Duplex / ADF: Normal und Recyclingpapier)

Medienformate - Papierkassette

DIN A4, LTR, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152 mm), Karteikarte (127x203 mm), Foto-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch

Mediengewichte

Papierkassette: 64-220 g/m²
ADF: 64-90 g/m²
Duplex: 64-105 g/m²

Medienformate - ADF

Breite: 148 bis 215,9 mm
Höhe: 148 bis 355,6 mm

Medienformate - Duplex

PC Druck: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5
Kopieren: DIN A4, LTR, DIN A5,

1 Gemäß ISO/IEC 24734

2 Gemäß ISO/IEC 17629

3 Vertikal x horizontal

4 Nur für Windows & Mac

5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>

6 80g/m² Papier

7 Gemäß ISO/IEC 24735

8 Benötigt Brother-Software

9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen

10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Farbkopierer

Kopiergeschwindigkeit⁷
Bis zu 11,5 Seiten/Min. S/W
und 4 Seiten/Min. in Farbe

Duplexkopie
Manuell, durch händisches
Wenden der Seite

Mehrfachkopien
Kopiert Ihr Dokument bis zu
99-mal, auch sortiert

Zoom-Funktion
Verkleinert oder vergrößert
Dokumente auf 25%
bis 400% in 1%-Schritten

Kopierfunktionen
N-auf-1 (2-auf-1, 2-auf-1
Ausweis, 4-in-1), Poster (3x3,
2x2, 2x1), Hintergrundfarbe
entfernen

Auflösung
Bis zu 1.200 x 1.200 dpi S/W
Bis zu 1.200 x 600 dpi Farbe

Farbscanner

Technologie
CIS (Contact Image
Sensor)

Auflösung (optisch)³
Bis zu 2.400 x 1.200 dpi
(Farbe und S/W)
ADF: 1.200 x 600 dpi

Farbtiefe
30 Bit intern
24 Bit extern

**Auflösung
(interpoliert)**
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi⁸

Scan-to-Funktionen
E-Mail, Bild, Datei, Text (OCR)

Graustufen
256 Stufen

Scannertreiber

Windows
TWAIN &
WIA

Macintosh⁵
TWAIN

Linux
SANE

Mobile- & Web Connect

Brother Mobile Connect
Drucken Sie direkt von oder
scannen Sie zu einem
Mobilgerät (Android-/iOS-
Gerät). Greifen Sie bequem
auf Druckerinformationen und
Vorschauen zu.

Mopria
Einfaches und standardisiertes
Drucken über Smartphones,
Tablets und andere
Mobilgeräte

Apple AirPrint
Drucken Sie aus jeder
Apple AirPrint-fähigen
Anwendung

Cloud-Dienste
Zugriff auf Dienste wie Box,
Dropbox, EVERNOTE,
Google Drive™, OneDrive® &
OneNote®

Brother Print Service Plugin
Das Brother Print Service
Plugin erlaubt es Ihnen
direkt von Ihrem Android-
Gerät über ein WLAN-
Netzwerk auf einem
Brother Drucker zu drucken

Brother Apps und Lösungen

Brother iPrint&Scan⁵
Schneller und einfacher
Zugriff auf viele Funktionen
direkt vom PC

Office-Dokumente erstellen⁸
Wandelt Ihre gescannten
Dokumente in bearbeitbare
Office-Dokumente um

Easy Scan-to-E-Mail
Direktes Versenden eines
gescannten Dokuments zu
einer E-Mail Adresse ohne die
Konfiguration der E-Mail
Server Details

1 Gemäß ISO/IEC 24734
2 Gemäß ISO/IEC 17629
3 Vertikal x horizontal
4 Nur für Windows & Mac
5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
6 80g/m² Papier
7 Gemäß ISO/IEC 24735
8 Benötigt Brother-Software
9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Farbfax

Fax Modem
14.400bps

Empfangsspeicher
Bis zu 170 Seiten (ITU-T
Test Chart #1/MMR)

Sendespeicher
Bis zu 170 Seiten (ITU-T
Test Chart #1/MMR)

Adressbuch
40 Kontakte

Caller ID
Ja

Graustufen
256

Rundsendegruppen
Bis zu 6

Telefon-Index
Alphabetisch sortierte Liste
der als Zielwahl, Kurzwahl
oder Rundsendegruppe
gespeicherten Nummern
und Namen

Super Fein
Zur Verbesserung der
Übertragungsqualität von
kleinen Drucken und
Strichzeichnungen (nur S/W)

Enhanced Remote Activate
Wenn ein Faxanruf auf
einem Telefon angenommen
wurde, kann dieser an das
Fax weitergeleitet werden

Rundsenden
Zum Versenden eines Faxes
an bis zu 90 verschiedene
Nummern (50 manuell)

Automatische Verkleinerung
Wenn eine Seite mit einer
Länge von mehr als 297 mm
empfangen wird, verkleinert
das Gerät das Dokument
automatisch so, dass es auf
eine A4-Seite passt

PC Fax senden und empfangen
Senden (Windows / Mac) und
Empfangen (nur Windows) von
Faxen (nur S/W) direkt über/auf
dem PC

Dual Access
Ermöglicht das gleichzeitige
Ausführen zweier Aktionen,
wie das Einlesen eines
Dokumentes während des
Druckens (nur S/W)

Netzwerk

WLAN
Ja, IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi Direct™
Ja, IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Netzwerkfunktionen
Drucken und Scannen

WLAN Setup Support
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c, TFTP server,
ICMP, Web Services
(Print/Scan), SNMP Client, HTTP
Server

**IPv6 (Standardmäßig
deaktiviert)**
NDP, RA, mDNS,LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD,Custom Raw
Port/Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c, TFTP server, Web
Services (Print/Scan), SNMP
Client, ICMPv6, HTTP Server

WLAN Sicherheit
SSID (32 chr), WEP
64/128bit, WPA-
PSK(TKIP/AES), WPA2-
PSK(TKIP/AES)

Netzwerkmanagement

BRAAdmin Light⁵
Setup & Netzwerk
Management Software
(nur für Windows)

**Treiberinstallations-
Assistent⁵**
Schneller und einfacher Weg,
um Brother Druckertreiber auf
einem vernetzten Windows®-
PC zu installieren (Driver
Deployment Wizard)

1 Gemäß ISO/IEC 24734
2 Gemäß ISO/IEC 17629
3 Vertikal x horizontal
4 Nur für Windows & Mac
5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
6 80g/m² Papier
7 Gemäß ISO/IEC 24735
8 Benötigt Brother-Software
9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Verbrauchsmaterial

Tintenpatronen¹⁰

LC-421BK - 200 Seiten
LC-421C - 200 Seiten
LC-421Y - 200 Seiten
LC-421M - 200 Seiten

LC-421XLBK - 500 Seiten
LC-421XLC - 500 Seiten
LC-421XLY - 500 Seiten
LC-421XLM - 500 Seiten

Lieferumfang

4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 200 Seiten¹⁰, Netzkabel, Installationsanleitung.

Datenkabel sowie Faxanschlusskabel sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Ein Faxanschlusskabel können Sie kostenfrei anfordern unter www.brother.de/faxkabel

Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Treiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße und von der Art der Druckmedien abhängig. Beim Drucken auf Glanzpapier verkürzt sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien.

Abmessungen und Gewicht

Ohne Karton (B x H x T)

400 x 172 x 343 mm / 8,1 kg

Mit Karton (B x H x T)

477 x 457 x 249 mm / 9,7 kg

Ökologie

Leistungsaufnahme

Kopieren - 17W
Standby – 1,3W
Tiefschlaf - 1W
Ausgeschaltet - 0.2W

Schalldruckpegel

53,5 dB im Druck

Blauer Engel

Ja

Energiesparmodus

Reduziert den Energieverbrauch, wenn das MFC länger nicht benutzt wird

Druckvolumen

Empfohlen

50 bis 1.000 Seiten pro Monat

- 1 Gemäß ISO/IEC 24734
- 2 Gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Vertikal x horizontal
- 4 Nur für Windows & Mac
- 5 Optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://support.brother.com>
- 6 80g/m² Papier
- 7 Gemäß ISO/IEC 24735
- 8 Benötigt Brother-Software
- 9 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen
- 10 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Stand: Juli 2021



www.blauer-engel.de/uz205



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

www.brotherearth.com

brother
at your side