

# Akku- Blindnietsetzgerät

## DRV150

18V • 10.000 N

Zur schnellen und einfachen Verarbeitung von Blindnieten für bis zu 2.800 Nietvorgänge je Akku-Ladung

Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich. Der Gerätehub beträgt 25 mm. Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	313 x 80 x 287 mm
Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Durchmesser Blindnieten	2,4 - 4,8 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
- Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Dornen
- Randnahe Arbeiten durch kleine Gehäusebauform. Kleinster Abstand 26 mm
- Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
- Auch kompatibel mit Makita 14,4V-Li-Ion-Akkus
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**191C04-2**

Mundstück-Set B 4.0



**199728-6**

Mundstück-Set 3.2 + Austreiber



**199729-4**

Mundstück-Set 2.4 + Austreiber



**199731-7**

Spannbacken-Set



**422571-1**

Schutzabdeckung Transparent



**422572-9**

Schutzabdeckung transparent



**821755-2**

Transportkoffer Kunststoff



**BL1820B**

Akku BL1820B



**BL1830B**

Akku BL1830B



**BL1840B**

Akku BL1840B



**BL1850B**

Akku BL1850B



**BL1860B**

Akku BL1860B



## Service

**Bedienungsanleitung**



**Explosionszeichnung**

