

Akku-Handkreissäge

HS004G

XGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche.

Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. ADT regelt die Drehzahl automatisch.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	337 x 210 x 290 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196520-1

Absaugstutzen



198885-7

Führungsschienenverbinder



198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



BL4025

Akku BL4025



BL4040

Akku BL4040



E-05664

Führungsschienentasche 1,5 m



E-05670

Führungsschienentasche 1,0 m



E-12239

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

