

# Akku- Metallhandkreissäge

## DCS553

18V • 150 mm • 4.200 min<sup>-1</sup>

**Schnelles, fast funkenfreies Metallschneiden mit  
bürstenloser Handkreissäge**

Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V. Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	57,5 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	114 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	103 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm
Sägeblatt	150 mm
Bohrung	20 mm
Produktgewicht	2,4 kg

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**164095-8**

Parallelanschlag



**199296-9**

Einhängebügel



**783203-8**

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**839751-6**

Tiefziehteil für MAKPAC



**B-47036**

Sägeblatt für Metall 150x20x32Z



**B-69325**

Sägeblatt 150x1,1x20, 33Z EFFICUT



**B-69331**

Sägeblatt 150x1,1x20, 48Z EFFICUT



**BL1820B**

Akku BL1820B



**BL1830B**

Akku BL1830B



**BL1840B**

Akku BL1840B



**BL1850B**

Akku BL1850B



**BL1860B**

Akku BL1860B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

