

Akku- Schlagbohrschrauber DHP487

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Bürstenloses Gerät zum Schrauben und Bohren, mit zuschaltbarem Schlagwerk. Besonders kompakte Bauform

Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor. Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff. Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|--|---|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Bürstenloser Motor | ✓ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 40 / 25 Nm |
| Drehmomenteinstellungen (Leerlauf-)Schlagzahl | 20 0 - 7500 / 25500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 36 mm |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 94 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{pA}) | 83 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |

Spezifikationen

- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

B-49432
Bohrer-Set



BL1820B
Akku BL1820B



BL1830B
Akku BL1830B



BL1840B
Akku BL1840B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



D-46202
Bohrer-Set



D-72849
Metallbohrer-Set HSS-TiN



D-72861
Holzbohrer-Set



D-72877
Steinbohrer-Set



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

