

Akku-Radio mit Laterne

MR009G

40V max. • FM/DAB+ • 1.000 lx • 310 lm

Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät

Akku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von beispielsweise Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.













Akkusvstem XGT 40 V Akkuspannung Akkutyp Li-ion Ausgangsleistung des Lautsprechers 3 W

40Vmax

Frequenzbereich AM 522 - 1710 kHz FM-Band 87,5 - 108 MHz Lichtstrom 300 / 200 / 95 Lumen

Leuchtstärke (1 m Entfernung) Frequenzband DAB+

Farbtemperatur

Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah Gewicht inkl. Akku

Produktabmessung (L x B x H)

Spezifikationen

- Mit Akku-Ladestandanzeige
- Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Programmierbare Senderliste mit neun Speicherplätzen

Bluetooth



EAN 0088381763455

Link zur Produktseite - www.makita.de



1000 / 140 / 55 lx

174,928 - 239,200

2500 / 3500 / 5000

MHz

mm

14 / 36 h

1,6 - 2,2 kg 126 x 147 x 295



Weitere Informationen



Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

