

## Akku-Gebläse

# DUB185

18V • 192 m<sup>3</sup>/h • 98 m/s • 58 mbar

**Kompaktes 18 V Akku-Gebläse mit hoher Luftgeschwindigkeit. Optional auch als Sauger einsetzbar.**

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Schmutz oder Sägespänen. Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar. Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt. Das Luftvolumen beträgt 192 m<sup>3</sup>/h. Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 18000 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Blaskraft	3,1 N
Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku	1,6 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	517 x 156 x 210 mm
Akkutyp	Li-ion
Max. Unterdruck	5,8 mbar

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**123241-2**  
Staubsack kpl.



**123245-4**  
Gebläsedüse



**123246-2**  
Gebläsedüse



**191G09-6**  
Gebläsedüse



**191M30-1**  
Bürstendüse



**191M32-7**  
Wischerdüse



**191M34-3**  
Verbindungsschlauch



**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



## Service

**Bedienungsanleitung**



**Explosionszeichnung**

