

# Reciprosäge

## JR3051TK

1.200 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup>

**Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall.**

Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug. Mit elektronisch regelbarer Hubzahl.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufschlagzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	30 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	19,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	447 x 97 x 176 mm

### Spezifikationen

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- inkl. 3 Stück Reciproblatt
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser

**EAN 0088381891905**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**821621-3**

Transportkoffer



**P-04911**

Reciproblatt BIM 150/14Z



**P-04933**

Reciproblatt BIM 200/18Z



**P-04949**

Reciproblatt BIM 200/24Z



**P-04955**

Reciproblatt BIM 150/32Z



**P-47117**

Reciproblatt CV 240/4-5Z



## Optionales Zubehör

**191C05-0**

Einhängebügel



**821621-3**

Transportkoffer



**B-03030**

Reciproblatt HSS Geschränkt



**B-05038**

Reciproblatt BIM 152/7-18Z



**B-05044**

Reciproblatt BIM 152/6-11Z



**B-05044-25**

Reciproblatt BIM 152/6-11Z-25



**B-05153**

Reciproblatt HCS 203/6-10Z



**B-55566**

Reciproblatt Rettung



**B-55572**

Reciproblatt Rettung



**B-55572-10**

Reciproblatt Rettung



**B-55588**

Reciproblatt Rettung



**B-55588-10**

Reciproblatt Rettung



**B-55594**

Reciproblatt Rettung



**B-55594-10**

Reciproblatt Rettung



**P-04905**

Reciproblatt BIM 150/24Z



## Service